

# RS 286 Boa

DIN EN 20345 **S1P** SRC

- ✓ Perfekte Passform
- ✓ Leicht, atmungsaktiv und extrem flexibel
- ✓ Fit for work ESD Fußbett
- ✓ DGVU 112-191 Anpassung
- ✓ TPU/PU Laufsohle



## SPEZIFIKATIONEN



Hersteller	HKS®-Sicherheitsschuhe
Artikel/ Art.-Nr.	RS 286 Boa / 823422
EN-Normen	EN 20345 SRC <b>S1P</b>
Schuhform	Herren - Sicherheitssandale
Größenbereiche	39 - 48
Obermaterial	Microtech
Gewicht	510g bei Gr. 42
Innenfutter	Textil   <b>Distance-Net</b> , schwarz/blau
Fußbett	<b>FIT FOR WORK</b> - ESD Fußbett   <b>Optionale baumustergeprüfte Anpassung nach DGVU 112-191</b>
Zwischensohle	Soft-PU Zwischensohlenmaterial mit Rebound Effekt, für eine hervorragende Dämpfung
Sohle	<b>Running-Star</b> TPU/PU Laufsohle   <b>Wave-Structure Konzept</b> sorgt für eine elastische Laufsohle
Nageldurchtrittschutz	Textil   <b>T-527</b>
Lasche	Materialmix: Textil / Air-Mesh / Mikrofaser
Zehenschutzkappe	<b>Stahl</b>
ESD-Ausstattung	Ja



**FIT FOR WORK** ESD Fußbett, serienmäßig in allen HKS®-Sicherheitsschuhen.



**HEEL STABILITY** Fersenschutzkappe für mehr Halt und Sicherheit.

**RS TPU/PU** Laufsohle mit Wave-Structure Konzept für eine elastische Sohle.

**T-527** Leichte Zwischensohle mit genialer Flexibilität.

- Hoher Penetrationschutz
- Hohe Flexibilität
- Hoher Tragekomfort





### Elektrostatische Entladung (ESD)

Unter elektrostatischer Entladung werden im Allgemeinen Spannungsdurchschläge in Folge hoher elektronischer Potentialunterschiede verstanden. Die Entladung kann durch Funken, Blitze erfolgen und ist somit als Brand- oder Explosionsinitiator ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor. Ein weiterer Faktor ist die irreversible Schädigung empfindlicher elektronischer Bauelemente durch elektrostatische Entladung bei Kontakt.

Wie bereits erwähnt besteht die Ursache elektrostatischer Entladungen in einer hohen Potentialdifferenz. Dieser liegt eine vorherige elektrostatische Aufladung zu Grunde, welche oft durch simple Reibungselektrizität verursacht wird. Ein Beispiel für Reibungselektrizität liegt zum Beispiel beim Gehen über Teppichboden, Reiben einer Luftballonoberfläche oder Ausziehen bestimmter Pullover vor. Durch das Berühren eines geerdeten Körpers, kommt es je nach Stärke der erfolgten Aufladung zu spürbaren Entladungsreaktionen. Es sei an dieser Stelle jedoch erwähnt, dass die meisten elektrostatischen Entladungen zwar nicht wahrgenommen werden, aber dennoch ein hohes Gefahrenpotential für elektronische Geräte oder entflammbare Substanzen bergen können.

Um einer übermäßigen Potentialdifferenz entgegenzuwirken, bietet sich das Tragen von ESD zertifizierten Schuhen. Diese müssen nach der DIN EN 61340 einen elektrischen Durchgangswiderstand zwischen 0.75 MΩ und 35 MΩ besitzen und bieten somit die Möglichkeit elektrischer Ableitung über den Boden. In elektrostatischen Gefahrenbereichen ist der Einsatz von ESD-Sicherheitsschuhen durch die EN Norm 100 015 vorgeschrieben.

Da sich der Gesamtableitwiderstand jedoch aus der Summe der Widerstände von Boden, Übergang Boden-Schuhe und Körper (eher kleine Widerstände) ermittelt, ist darauf zu achten, dass die Bodenbeschaffenheit (Sehr hohe Widerstände) die Schutzfunktion von ESD-Sicherheitsschuhen nicht aufhebt. Einflussreiche Faktoren bilden hier Schmutz, Feuchtigkeit oder Temperatur, welche erhebliche Auswirkungen auf den elektrischen Widerstand haben können.

### Hinweis

**APPROVED VEGAN** \* Diese HKS<sup>®</sup>-Sicherheitsschuhe sind besonders geeignet für Menschen, die auf Zusätze, die bei der Gerbung von Ledern eingesetzt werden, allergisch reagieren können.